



ACT ACT ACT
818 828 848

Single-, Doppel- und 4-fach-Receiver

Direktwahltasten für jeden Empfängerteil und Jog-Wheel für einfachste Bedienung sind wie der Kopfhörerselektor Bestandteil dieser Premium-Serie. Optionale Dante-Karten ermöglichen zudem die einfache Einspeisung der Kanäle in ein Dante Audio-Netzwerk.



ACT 800-H

Der neue Standard-Handmikrofonsender. Ausgerüstet mit der neuen MU-90A Kondensatorkapsel ist dieser Handsender zudem kompatibel mit Kapseln von Drittanbietern wie z. B. DPA oder Shure.

Die Stromversorgung kann nun mittels des mitgelieferten Akkus (MB-5) oder mit zwei AA-Batterien erfolgen. Der Akku lässt sich einfach durch ein handelsübliches USB-C Netzteil laden oder kann einzeln oder direkt mit dem Handmikrofon in die neue Ladestation (MP800) gesteckt werden. Keine Zeit mehr für das Laden? Auch kein Problem - entnehmen Sie den Akku und setzen Sie zwei AA-Batterien ein und Ihr Handsende-Mikrofon ist sofort einsatzbereit!

Patentiertes Akku-/Batteriefach



Die neuen Sender können beides: Mit mitgeliefertem Akku (MB5) oder mit zwei handelsüblichen AA-Batterien können Hand- und Taschensender betrieben werden!



ACT 800-T

Der neue Standard-Taschensender. Dieser kompakte Bodypack-Transmitter bietet die gleiche Funktionalität bezüglich der Stromversorgung wie der ACT 800-H und so lässt er sich mit Akku (im Lieferumfang enthalten) und mittels zwei AA-Batterien betreiben. Der Akku kann ebenso direkt im Gerät über den USB-C Anschluss geladen werden oder mit der Ladestation.

HAUPTMERKMALE ACT 8 SERIE:

- Digital UHF Wideband mit 2'881 selektierbaren Frequenzen
- Kristallklarer Sound mit grossem Übertragungsbereich
- 256-bit Verschlüsselung für sensitive Anwender (z. B. Banken)
- Übersichtliches Empfängerdesign mit Direkt-Tasten
- Taschensender und Handsender mit Multiladeoption
- bis zu 48 interferenzfreie Kanäle in einer Gruppe
- DANTE-Option für direkte Netzwerkeinspeisung
- Sender auch als Akkuversion für Ladedock lieferbar
- Single-, Doppel- und 4-fach Empfänger erhältlich
- Drei Stromversorgungs-Optionen für die Sender:
 - Akku (MB5) laden mittels USB-C Anschluss
 - Akku (MB5) laden mit Ladestation (MP800)
 - Einsatz von zwei AA-Batterien statt des Akkus

TECHNISCHE DATEN

Empfänger (ACT-818, ACT-828 & ACT-848):

Gehäuse	EIA-Standard 1/2 / 19" 1HE Metallgehäuse
Kopfhörer-Ausgang	6.3mm Klinke mit Volumen Kontrolle
Netzwerkinterface	optionale Dantekarte (AES67 kompatibel)
Display	gut ablesbares, neu designtes Farb-VFD
Frequenz-Band	5 UA (für die Schweiz zugelassen)
Frequenzbandbreite	72 MHz
Empfangsart	Digital True Diversity
Empfindlichkeit	12 dBµV @ S/N > 100 dB
Frequenzwiedergabe	20 Hz - 20 kHz
Audio Sampling	24-bit / 44.1 kHz Rate
Dynamic Range	> 120 dBA
Latenz	< 2.9 ms
Prozessing	DSP-Audioprozessor eliminiert das in analogen Systemen übliche Kompanderrauschen
Audio Ausgänge	AES / EBU Digital Interface Symmetrisch: +16dB / 0dB / -6dB
PC Interface	MIPRO ACT-BUS für die Fernkontrolle von bis zu 64 Kanälen. FSA-Rechnersoftware für kompatible Kanäle ermöglicht es Benutzern, die Kanalwahl manuell einzustellen. (Separat erhältlich)
Antennen	abnehmbar, 50Ω TNC Buchse (weiblich) bietet eine Speisung für externe MIPRO-Antennensysteme
Netzteil	extern, 100-240V AC Schaltnetzteil

Sender (ACT-800H, ACT-800T & TA-80):

Mik-Kapsel (ACT800H)	Kondensator-Kapsel mit Nierencharakter
	Anschluss kompatibel mit Drittherstellern wie z. B. mit der Marke DPA, Shure usw.
Display	grün hinterleuchtetes LCD
Frequenzband	5 UA (für die Schweiz zugelassen)
Frequenzbandbreite	72 MHz
RF Leistung	10 mW / 50 mW, umschaltbar
Nebenemission	< 4 nW
Gain Einstellung	0 dB = Empfindlichkeit der Kapsel
Gain Taschensender	Mik-In / Line-In umschaltbar
Lithium-Akku	ein MB-5 Akku im Lieferumfang dabei
ACT-800H/T	Akku oder zwei AA-Batterien möglich
TA-80	Akku oder zwei AA-Batterien möglich
Lademöglichkeit (800H/T)	USB-C Kabelanschluss oder Ladestation
Lademöglichkeit (TA-80)	mittels optionaler Ladestation (MP8T)

MP800

Single-Ladestation für einen Hand-sender, Taschensender oder einen Akku.



MP-8T

Plug-in Ladestation speziell für den TA-80



TA-80

Der Plug-in Sender im leichten Magnesium/Alu-Gehäuse eignet sich perfekt für die hochwertige Übertragung von professionellen Kondensatormikrofonen und liefert eine Phantom-Spannung von 48V.

Der TA-80 kommt mit einem Lithium-Akku (MB-5) und wird zum Laden direkt in die Ladestation (MP-8T, separat erhältlich) gesteckt.



Auch als **TA80-KIT** erhältlich; inklusive Ladestation, Antennenverlängerung und Mik-Halterung.



MIPRO Zubehör

Das breit gefächerte Zubehör deckt alle Bereiche ab. Eine grosse Auswahl an Mikrofonen, wie Headset- & Lavalier-Mikrofone, ergänzen die Taschensender ideal.

Im Antennenbereich gibt es Richtstrahl- sowie Rundstrahlantennen, welche dank dem integrierten Booster auch längere Kabelstrecken überbrücken können. Weiteres Zubehör wie Antennensplitter und Combiner bieten das perfekte Zusammenspiel, um jede Art von Installation abzudecken.

Dieser Prospekt dient lediglich als Produktübersicht der aktuellen 8er Serie von MIPRO, die in der Schweiz verfügbar sind.

Das ganze Sortiment finden Sie in der Preisliste und auf unserer Homepage. Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot mit der perfekten Lösung für Sie!